

# COMPTEUR MANUEL ECONOMIQUE EIC01



Ce compteur manuel est indiqué dans tous les cas où un opérateur doit compter un nombre de personnes ou d'événements simplement en appuyant sur un bouton poussoir pour chaque incrémentation. L'EIC01 est complètement autonome, il est alimenté par une pile dont la durée de vie est de l'ordre de 5 ans. Les comptages sont indiqués sur un afficheur à cristaux liquides très lisible (digits de 10mm). La remise à zéro des comptages s'effectue à l'aide d'une clé ou d'un contact externe en option.

L'appareil peut également (en option) être équipé d'une entrée de comptage permettant son incrémentation à chaque fermeture d'un contact dont l'éloignement (longueur de fils) peut atteindre 50 mètres.

Produit conçu et fabriqué en France

- Utilisation intérieur
- Dimensions 70 x 50 x 50 max
- Poids 100 grammes
- Fréquence de comptage admissible 100 impulsions / sec.
- Température admissible 0°C à +55°C
- Boîtier ABS noir avec pattes de fixation (entraxe 82)
- Afficheur LCD 8 digits 10 mm à fort contraste non rétro-éclairé
- Alimentation par pile lithium type LR44 (autonomie 5 ans)
- Bouton de comptage 10000000 manoeuvres
- Entrée "+1" à contact sec en option (connecteur jack 3.5)
- Entrée "RAZ" à contact sec en option (connecteur jack 3.5)
- Blocage du comptage par clé en option

